

Shelly ombygget 4 Key BLU batteritryk til LK FUGA serien



VIGTIGT!: Læs hele manualen før brug!
Funktion, introduktion & manual.



⚠️ ⚠️ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD.

Sikker elektrisk installation må kun udføres af kvalificeret og autoriseret el-installatør og med dybdegående viden på følgende områder:

- Tilslutning til fast installation
- Tilslutning af flere elektriske enheder
- Lægning af elektriske kabler
- Sikkerhedsstandarder, lokale regler og forskrifter

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i død eller alvorlig personskade.

⚠️ ADVARSEL

FARE FOR KEMISK FORBRÆNDING

**Opbevar batterier utilgængeligt for børn.
Ved indtagelse, søg omgående lægehjælp.**

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i alvorlig personskade eller død.

⚠️ MONTERING I DÅSE

Dette produkt skal typisk installeres af en autoriseret el-installatør, hvis produktet installeres i strømført dase.

For en lovlig installation, søg professionel rådgivning hos en autoriseret el-installatør/elektriker.



Arbejde med stærkstrøm er nødvendigt, hvis du monterer enheden i en vægdåse med 230 V a.c. vekselstrømskabler eller en eksisterende stikkontakt.

EU-overensstemmelseserklæring

Smartkontakten erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU.

Smartkontakten[®].dk

Smartkontakten til det smarte hjem

Produktdata:

Kontakttype	Shelly ombygget 4 key BLU batteritryk
Transmission Radius	10 - 30m (afhængig af lokale forstyrrelser)
Radiofrekvens	2400 – 2483.5 MHz
Strømforsyning	1x 3V - CR2032 (inkluderet) eller CR2430
Knapper	4
Dimensioner	(LxHxB) - 46.6x44.2x11.3mm
Min/Max områdetemperatur	-20 °C ~ +40 °C / -5 °F ~ 105 °F
Relativ fugtighed	10% ~ 70% RH ikke kondenserende
IP-klassificering	IP20
Certificering	CE, RoHS, BLU
Kryptering	AEC (CCM-mode)

Produktet benytter original Shelly elektronik og er for nuværende kompatibel med Shelly systemer og app. Smartkontakten kan ikke garantere fremtidig kompatibilitet med systemopdateringer i diverse systemer.

Smartkontakten tager forbehold for fejl og mangler og kan ikke stilles til ansvar for disse.

Produktbeskrivelse:

Shelly ombygget 4 key BLU batteritryk til LK FUGA serien fra Smartkontakten, leveres med installeret batteri og er klar til brug. Hvis enheden er ukontaktbar, kan det være nødvendigt at udskifte batteriet.

Funktioner:

Single, dobbelt, trippelt og langt tryk samt kombinationstryk.

Parring:

Tryk og hold en vilkårlig knap nede i 10 sekunder, hvorefter kontakten vil forsøge at forbinde (timeout 60 sekunder).

For øvrig dokumentation henvises der til Shellys officielle API dokumentation for Shelly BLU Wall Switch 4 via web-adressen: <https://shelly.link/ble>

Gendannelse:

For at gendanne produktet til fabriksindstillinger, tryk og hold en vilkårlig knap nede i 30 sekunder lige efter at batteriet er blevet monteret.



Bortskaf enheden separat fra husholdningsaffald, på en officiel genanvendelsesplads.
Professionel genanvendelse beskytter mennesker og miljøet mod potentielle negative effekter.